
EQ4800
FOX
ESS

	EQ4800 -L2	EQ4800 -L3	EQ4800 -L4	EQ4800 -L5	EQ4800 -L6	EQ4800 -L7	EQ4800 -L8	EQ4800 -L9
	1*EQ4800-M 1*EQ4800-S	1*EQ4800-M 2*EQ4800-S	1*EQ4800-M 3*EQ4800-S	1*EQ4800-M 4*EQ4800-S	1*EQ4800-M 5*EQ4800-S	1*EQ4800-M 6*EQ4800-S	1*EQ4800-M 7*EQ4800-S	1*EQ4800-M 8*EQ4800-S
[V]	89.6	134.4	179.2	224.0	268.8	313.6	358.4	403.2
[kWh	9.32	13.98	18.64	23.30	27.96	32.61	37.27	41.93
[V	81.2 | 103.0	121.8 | 154.5	162.4 | 206.0	203.0 | 257.6	243.6 | 309.1	284.2 | 360.6	324.8 | 412.2	365.4 | 463.7
[Ah				104				
[A				30				
[A][*2]				50				
60 [A				65				
[%][*1]				>95				
[%]				90				
[*1]				≥ 6000				
				CAN				
				EQ4800-S: LED*1, EQ4800-M: LED*6				
				9				
				/				
[-C]				0 | 55 -10 | 55				
[-C]				-10 | 35				
[%]				5 | 95 ( )				
[m]				3000				
* * [mm]	570*386*380	570*524*380	570*662*380	570*800*380	570*938*380	570*1076*380	570*1214*380	570*1352*380
[kg]	83.5	122.5	161.5	200.5	239.5	278.5	317.5	356.5
				IEC 62619				
				EN IEC 61000-6-1/2/3/4				
				UN38.3				
				IP65				

*1 @25-C, @70% SOH, @90% DOD, 0.3C k

*2 ! SOC k